



Diode d'avertissement:

- La diode gauche clignote : Appel.
- la diode droite clignote : messagerie vocale, message ou rappel.



Touche de prise de ligne : Etablir ou prendre une communication.

Touche de fin:

- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu: retour à l'état de repos.



Touches de réglage: Régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.



Touche microphone: Microphone mains libres ou du combiné En/hors.



Touche de haut-parleur : Mains libres/ Ecoute amplifiée En/hors.



Touche d'annuaire personnel: ouvrir des annuaires personnels disponibles.



Touche de répétition d'un numéro: Derniers numéros d'appel composés.



Touche d'absence avec DEL. Préconfigurée comme renvoi d'appel. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.



Touche Fox: exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation :

- En haut/en bas: Naviguer dans la liste verticalement.
- A gauche: reculer dans le menu.
- A droite: avancer dans le menu.



Information de détail disponible avec la touche de navigation droite (symbole d'affichage).



Touche de correction: Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Autres touches Fox disponibles (symbole d'affichage).



Touches configurables sur le pavé d'extension des touches Office KBM avec diodes:

- appuyer brièvement 1x ou 2x: sélectionner le numéro d'appel enregistré ou activer la fonction enregistrée.
- appuyer longuement : Enregistrer un numéro d'appel ou une fonction.



Pavé d'extension des touches Office KBM (option): 20 touches configurables avec diode.

### Numérotation par le nom

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique:

1. Entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche (le responsable de votre système vous dira s'il faut effectuer la recherche par le nom ou par le prénom).
2. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Accès aux annuaires externes disponibles:

Actionner la touche d'annuaire personnel, choisir **RECHERCHE AVANCÉE** et entrer les premières lettres du nom désiré jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

### Renvoyer les appels

1. Appuyer sur **MENU**, puis sur **REVENI > SÉLECT.**
2. Appuyer sur **REVENI D'APPEL > OK > ABONNÉ > OK.**
3. Composer le n° d'appel et appuyer sur **OK.**

### Désactiver le renvoi

Appuyer sur **MENU**, puis sur **REVENI > SÉLECT. > PAS DE REVENI > OK.**

### Renvoyer l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur **REVENIR** pendant la phase de sonnerie.
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur **OK.**

## Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **CONNECTER**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec **VA-ET-VIENT** et reprendre la première communication.

## Va-et-vient:

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **VA-ET-VIENT**, pour commuter entre les interlocuteurs.

## Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer **CONFÉRENCE**.
3. Ajouter d'autres interlocuteurs en répétant le **DOUBLE-APPEL**.

Quitter la conférence: appuyer sur la touche de fin.

## Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas:

Appuyer sur la touche **RAPPEL**, sur l'affichage apparaît **APPEL ATTENDU...**

## Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées: Appuyer sur **MENU**, puis sur **FONCTIONS ACTIVES> SÉLECT.** et **DÉSACTIVER** la fonction souhaitée.

## Montage et raccordement

Vous pouvez placer le téléphone au choix dans un angle de 40° ou de 25°:

1. Enfoncer et encliqueter le pied selon le schéma de montage.
2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.

3. Insérer et encliqueter le pavé d'extension des touches Office KBM (option) selon le schéma de montage et enficher le câble et le câble d'alimentation.


## NOTE


- Déconnectez toujours le téléphone de l'alimentation avant de monter/démonter le pavé d'extension des touches Office KBM.
- Montez toujours le pied avant d'enficher les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le pied.


## Raccordements


LAN Connexion au réseau IP

PC X Raccordement du PC


 Raccordement du combiné

 Raccordement du casque

 Raccordement de l'alimentation

OUT  Raccordement du pavé d'extension des touches Office KBM

IN Raccordement du pavé d'extension des touches Office KBM



## Désignation du document

Quick User's Guide Office 80IP

N° de document eud-0779, Version 1.0

## Autres documents

Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité, un mode d'emploi détaillé ou d'autres documents visitez le site <http://www.aastra.ch/docfinder>.