


**Voyants DEL:**


- La diode gauche clignote : Appel
- la diode droite clignote : messagerie vocale, message ou rappel



Touche de prise de ligne : Etablir une communication ou prendre un appel



Touche de FIN: Mettre fin à la communication



Régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute. En mode d'édition naviguer horizontalement



Touche microphone: Microphone mains libres ou du combiné Hors/en



Touche de haut-parleur : Mains libres/ Ecoute amplifiée En/hors.



Touche alpha: Commuter entre introduction de chiffre et introduction de lettres.



Touche de répétition

- appuyer brièvement: dernier numéro d'appel composé
- appuyer longuement: Liste de communications.



Touche d'absence avec Voyant DEL: Préconfigurée comme renvoi d'appel. La touche d'absence peut être aussi reconfigurée comme touche de fonction ou touche de numéro.



Touches Fox (Fox): Exécuter les fonctions affichées à l'aide de la touche.



Touche de navigation : Navigation horizontale et verticale



Touche de correction: Effacer la dernière entrée.

**MENU**

Touche de menu: parcourir les informations disponibles

Touche Info; si

i apparaît sur l'affichage: parcourir les informations disponibles.

**i**

+ apparaît sur l'affichage: Suite de l'affichage actuel.

Touche de FIN :



- Conversation: mettre fin à la communication et nouvelle numérotation
- Configuration : retour/annuler sans enregistrer

Touches configurables avec Voyants DEL :



- Sélectionner les numéros d'appel enregistrés ou activer la fonction enregistrés
- Conserver le numéro d'appel ou la fonction: Appuyer longuement

### Numérotation par le nom (variante numérotation rapide)

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique:

1. Pour les premières lettres appuyez à chaque fois la touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#) (demander au responsable de votre système s'il faut entrer le nom ou le prénom en premier).
2. Appuyer sur la touche Alpha, ensuite défiler verticalement jusqu'à ce que le nom souhaité apparaisse.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Accès aux annuaires externes disponibles:

Appuyer sur la touche Astérisque (\*) avant la première lettre d'un mot.

### Renvoyer les appels

1. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche de menu, ensuite appuyer sur **RENVOI**.
2. Défiler verticalement jusqu'à ce que **RENVOI VERS ABONNÉ** apparaisse, ensuite appuyer sur **OK**.

3. Composer le n° d'appel et appuyer sur **Ok**.

### Désactiver le renvoi

1. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche de menu, ensuite appuyer sur **DÉSACTIVER**.

### Renvoyer l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Pendant l'appel appuyer sur **RENOYER**,  
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur **Ok**.

### Transfert de la communication

Pendant la communication:

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.  
2. Appuyer sur la touche de **FIN**, la communication est transférée. Si personne ne répond, appuyer sur la touche de **FIN** pour annuler et reprendre la première communication.

### Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication:

1. appuyer sur **DOUBLE-APPEL**.  
2. Composer le deuxième n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.  
3. appuyer sur **VA-ET-VIENT**, pour commuter entre les interlocuteurs.

### Conférence

Plusieurs interlocuteurs peuvent se connecter pour établir une conférence.

Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.  
2. Appuyer sur la touche **Fox CONFÉRENCE**.  
3. Ajouter d'autres interlocuteurs au moyen du double-appel.

Quitter la conférence: appuyer sur la touche de **FIN**.

### Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas:

1. Appuyer sur la touche **RAPPEL**, sur l'affichage apparaît **APPEL ATTENDU....**

### Désactiver les fonctions

Appuyer sur la touche Astérisque (\*) suivi de zéro, zéro. Tous les renvois et d'autres fonctions provisoirement activées sont désactivées.

### Montage et raccordement


Vous pouvez placer le téléphone au choix dans un angle de 40° ou de 25°:


1. Rentrer et enfoncer le pied selon le schéma de montage.
2. Raccorder les câbles du combiné et de connexion et les guider à travers les rainures.

### NOTE


- Monter le pied toujours avant de raccorder le câble.
- Enlever toujours le câble avant de démonter le pied.


### Raccordements

- LAN** Connexion au réseau IP  
**PC**  Raccordement d'un ordinateur (si nécessaire)

 Raccordement du combiné

 Raccordement du casque

 Raccordement de l'alimentation



### Désignation du document

Quick User's Guide Office 70IP-b

N° de document eud-0724, Version 1.0

### Autres documents

Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité, un mode d'emploi détaillé ou d'autres documents visitez le site <http://www.aastra.ch/docfinder>